

Oversikt over egenskapene til arbeidslampene



15W



30W



50W



Effekt
Lumen
Farge
CRI
IP
IK
Kabel
Stikkontakt
Støtte
Levetid
Temp.område
Spenning
Størrelse
AV/PÅ bryter

15W
1200 lumen
4000K
>80
IP54
IK07
2m cable HO5-RNF
Ingen stikk, ingen stropp
Brakett
Livstid \approx 50000 t
-25 $^{\circ}$ to +40 $^{\circ}$
230V
20x20 cm
Ja, men ikke belyst

30W
3000 lumen
4000K
>80
IP54
IK07
2m cable HO7-RNF
1 stikk på baksiden, stropp
Brakett
Livstid \approx 50 000 t
-25 $^{\circ}$ to +40 $^{\circ}$
230V
25x25 cm
Ja, belyst

50W
4000 lumen
4000K
>80
IP54
IK07
3m kabel HO7-RNF
2 stikk på baksiden, stropp
Brakett
Livstid \approx 50 000 t
-25 $^{\circ}$ to +40 $^{\circ}$
230V
30x30 cm
Ja, belyst

2 W COB-LED
2 step DIM
300/500 LUX
6 timer/3 timer drift
Veier kun 120 gram
Bevegelsessensor
God spredning av lyset
Oppladbar